



## ИНСТРУКЦИЯ

### по охране труда для костюмера Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы

ИОТ - 057

#### 1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве костюмера допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы ведения работ и прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Не реже одного раза в шесть месяцев костюмер должен проходить повторный инструктаж по охране труда, не реже одного раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Лица, допущенные к работе, обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленные на предприятии режимы труда и отдыха.

1.4. Костюмер должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;
- руководствоваться в работе Правилами внутреннего распорядка;
- соблюдать режим труда и отдыха, определённый графиком работы;
- соблюдать правила личной гигиены;
- обеспечивать соблюдения норм и правил охраны труда и пожарной безопасности во время работы;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.5. В процессе работы на костюмера возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при включении электроосвещения, при включении и пользовании швейной машины, утюга, при использовании неисправных электрических приборов;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;
- получение травм вследствие неосторожного обращения с иглами, булавками, ножницами);
- пыль.

1.6. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При глажении ткани используется диэлектрический коврик.

1.7. В служебном помещении должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.8. При работе нужно соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, в помещении должен быть огнетушитель.



#### 1.9. Костюмеру запрещается:

- использовать в работе колющие и режущие предметы не по назначению;
- курить в помещении учреждения;
- хранить на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества (краска, растворитель и т.д.);
- пользоваться неисправным электрооборудованием (повреждение изоляции провода, корпуса, розетки, штепсельной вилки, при появлении запаха горелой изоляции);
- использовать самодельные электроудлинители, светильники, обогревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- при выключении электрооборудования тянуть за шнур. Выключать и включать электроприборы мокрыми руками;
- самостоятельно производить ремонт электроприборов, розеток, выключателей, штепсельных вилок и т.п.;
- качаться на стуле.

1.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить директору учреждения.

1.11. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.12. Лица, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

### **2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2. Убедиться в исправности вилок и изоляции электрических шнуров утюга.

2.3. Убедиться в отсутствии ржавых иголок и булавок.

2.4. Убрать все лишнее и подготовить рабочее место к работе.

2.5. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.

2.6. Проветрить помещение для глажения.

### **3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.3. Шитье иголками выполнять только с использованием наперстка. Ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.4. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать их друг другу ручками вперед.

3.5. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины,

3.6. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание их прокола иглой.

3.7. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок и иголок на линии шва.

3.8. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

3.9. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.

3.10. Включать и выключать электрический утюг только сухими руками.

3.11. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на теплоизоляционную подставку.

3.12. При работе следить, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

3.13. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.

3.14. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

3.15. Не загромождать проходы тарой, товаром и др.



3.16. Следить за противопожарным состоянием помещения, не пользоваться электрокипятильником и открытым огнем.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины или электрического утюга прекратить работу до устранения неисправности.

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать их в урну.

4.3. При возникновении пожара немедленно отключить все электрические приборы от электросети, сообщить о пожаре руководству и в пожарную часть по телефону 101, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении травмы оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству, по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других лиц.

4.5. При поражении электрическим током оказать пострадавшему доврачебную первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца и вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

4.6. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом директору.

4.7. Если произошла травма вследствие воздействия электрического тока, то меры оказания первой помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от действия электрического тока.

4.8. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом; ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться.

4.9. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и обеспечить полный покой.

4.10. Если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца; при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, искусственное дыхание следует производить непрерывно как до, так и после прибытия врача; вопрос о бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решает врач.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Отключить электрические приборы от сети, берясь сухими руками за вилку.

5.2. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.

5.3. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик.

5.4. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех замеченных во время работы неполадках и принятых мерах.



