



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электрическим утюгом в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр внешкольной работы

ИОТ – 066

1. Общие требования безопасности

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, которые используют в работе электрические утюги (педагогов дополнительного образования, костюмера и т.д.).

К самостоятельной работе с электрическими утюгами допускаются лица:

- не моложе 16 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы в образовательном учреждении;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности и инструктаж на рабочем месте;
- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации используемого утюга.

Опасными факторами при работе с электрическим утюгом являются:

- **физические** (опасное напряжение в электрической сети; горячая поверхность утюга; горячий водяной пар; система вентиляции).

При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка.

В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Запрещается использовать электрический утюг без подставок из негорючих материалов.

В местах подключения утюга должны быть надписи или таблички с указанием напряжения в электросети.

Обо всех неисправностях утюга работник обязан немедленно проинформировать ответственного по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурного администратора и директора, сделать запись в тетради заявок.

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Работник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

За виновное нарушение данной инструкции работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

Проверить путем внешнего осмотра комплектность; исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса.

Подготовить рабочее место, убрать все лишнее.

Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга.

Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия утюга требованиям инструкции по его эксплуатации, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования безопасности во время работы

При использовании электрического утюга соблюдать настоящую инструкцию, правила его эксплуатации.

Работник обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте утюг и рабочее место;
- включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- следить, чтобы кабель (шнур) утюга был защищен от случайного повреждения;
- следить, чтобы кабель (шнур) не соприкасался с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;
- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать его нагрузкам;
- при кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку;
- во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой;
- не оставлять утюг включенным в электрическую сеть;
- в процессе работы следить за исправностью утюга, не давать ему перегреваться;
- при появлении запаха или дыма немедленно отключить утюг от электросети до устранения неисправностей.

Во время работы запрещается:

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт утюга;
- оставлять без присмотра включенный утюг.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

В случае возникновения аварийных ситуаций, работник обязан, при возможности, отключить неисправный утюг и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, ответственному по охране труда или дежурному администратору.

В случае повреждения утюга немедленно отключить его от сети штепсельной вилкой.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии отключить утюг с помощью выключателя.

В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) или искрения необходимо немедленно отключить утюг от сети.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, и других повреждений утюга, появления запаха гари, немедленно прекратить работу, отключить питание и сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

В случае сбоя в работе утюга вызвать соответствующих специалистов для устранения неполадок.

В случае возгорания утюга отключить питание, сообщить в пожарную охрану (101, 112) и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
- при использовании новых приборов;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.