



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДХШ г-к Анапа
М.А. Гирич

Приказ № 32/ОД от 09.01.25

**Инструкция № 1-Д
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов
о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной
защиты объекта в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская художественная школа»
муниципального образования город-курорт Анапа, расположенного
по адресу г. Анапа, ул. Крымская, 179**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действия при получении сигналов о пожаре дежурного персонала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Организация) и действие в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала Организации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ

2.1. К дежурному персоналу в Организации является заведующий хозяйством.

2.2. Дежурный персонал должен знать:

- Инструкцию для дежурного персонала;
 - Характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
 - наименование, назначение и место расположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

порядок ведения оперативной документации;
порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

II. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

3.1. Определить место расположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон (защищаемых помещений);

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты—можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес г. Анапа, ул. Крымская, 179

3.4.2. Что горит, свою фамилию и номер своего сотового телефона, и номер, с которого звонят.

3.4.3. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- директор школы –8-918-057-99-93

- заведующий хозяйством (ответственный за пожарную безопасность) – 8-918-987-78-89

3.4.4.Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины.

3.4.5.Действовать по инструкциям о порядке действий на случай возникновения пожара.

3.5. При отсутствии пожар (ложное срабатывание):

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, следующим способом:

- на дисплее с адресной системой BOLID нажать кнопку кабинета, где сработал датчик пожара.

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании директору школы по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

3.5.3. Сообщить в пожарную часть о ложном сигнале по номера, указанным в п. 3.4.1

3.5.4. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону 8(86133) 3-20-64

3.5.5. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

3.5.6. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

III. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»

4.1. Сообщить о сигнале директору и заведующему хозяйством по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

4.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону 8(86133) 3-20-64

4.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.

4.4. В случае подтверждения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Организации.

4.5. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

IV. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО

5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить директору по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону 8(86133) 3-20-64

5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

Ответственный за пожарную безопасность

Пронина Ю.Н.